

Link do produktu: <https://alertkam.pl/ids-2cd7a46g0p-izhsy-kamera-ip-anpr-lpr-4mpx-28-12mm-ir50m-ai-hikvision-p-3036.html>



iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY -
Kamera IP ANPR / LPR,
4Mpx, 2.8-12mm, IR50m,
AI - Hikvision

Cena brutto	6 299,00 zł
Cena netto	5 121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3036
Kod producenta	iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY
Kod EAN	6931847133047
Producent	HIKVISION
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	TAK
Obudowa	IP 67

Opis produktu



HIKVISION

LPR Solution



Kamera LPR (odczytywanie tablic) iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Hikvision



Kamera sieciowa iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY jest modelem o rozdzielczości 4 Mpx z regulowanym obiektywem 2,8-12mm z motozoom'em. Urządzenie należy do serii kamer **ANPR / LPR** (Licence plate recognition), dedykowanych do **odczytywania tablic rejestracyjnych** pojazdów. Oprócz tego kamera charakteryzuje się również szeregiem funkcji **inteligentnej analizy obrazu** (AI).

Wykorzystany w kamerze przetwornik o rozmiarze **1/1,8"** oraz szereg funkcji poprawy obrazu (m.in. WDR 140db) zapewniają płynny i dynamiczny obraz w dowolnych warunkach atmosferycznych, zarówno w asyście oświetlenia naturalnego, jak i sztucznego. Obudowa kamery wykonana została w standardzie szczelności **IP67** i klasie wytrzymałości mechanicznej **IK10**.

Dodatkowo model ten wyposażono w **wyjścia przekaźnikowe** i slot na **kartę SD do 256 GB**, co pozwala na pracę **w trybie autonomicznym** (niewymagającym rejestratora) - lista pojazdów (biała lista, czarna lista - do 10 tys. tablic rejestracyjnych) tworzona jest wówczas bezpośrednio w pamięci kamery, która poprzez wyjścia przekaźnikowe sama steruje bramą lub szlabanem.

Jak to działa i wygląda na przykładowej kamerze LPR

Parametry techniczne:

- Przetwornik: **1/1.8" CMOS Progressive SCAN**
- Rozdzielczość: **4Mpx 2680 × 1520**
- Obiektyw: **2,8-12mm M-Zoom**
- Czułość: **0.001 Lux**
- Kompresja obrazu: **H.265+/ H.265/ H.264/ H.264/ MJPEG**
- FOV (Field of View): **horyzontalnie 114,5° do 41,8°, pionowo FOV 59,3° do 23,6°, przekątna FOV 141,1° do 48°**
- Oświetlacz podczerwieni: **IR50m**
- Slot na kartę SD: **Tak, do 256GB**
- Wyjście/wejście przekątnikowe: **2/2**
- Interfejs Wiegand: **Tak**
- Pamięć tablic: **do 10000 rekordów**
- Rozpoznawanie tablic motocykli: **Tak** (w trybie checkpoint)
- Klasa szczelności: **IP67**
- Klasa odporności mechanicznej: **IK10**
- Temperatura pracy: **od -30°C do 60°C**
- Zasilanie: **12V DC, PoE**
- Wymiary: **Ø144 × 347 mm**
- Waga: **3060g**

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.