

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-tc-h3169m-spec63xlwpaar-panoramiczna-4mpx-57-359-mm-tiandy-p-3072.html>



KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H3169M SPEC:63X/LW/P/A/AR PANORAMICZNA - 4Mpx (5.7 ... 359 mm) TIANDY

Cena brutto	70 691,79 zł
Cena netto	57 473,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3072
Producent	TIANDY

Opis produktu

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H3169M SPEC:63X/LW/P/A/AR PANORAMICZNA - 3.7 Mpx 5.7 ... 359 mm TIANDY

SPECYFIKACJA:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	- Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, - Kamera panoramiczna : 5520 x 2400 - 13 Mpx 4096 x 1800 - 7.3 Mpx 3840 x 1680 - 6.5 Mpx 2784 x 1200 - 3.3 Mpx
Przetwornik:	- Kamera PTZ : 1/1.8 " Progressive Scan CMOS, - Kamera panoramiczna : 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:	• Kamera PTZ : 3.7 Mpx • Kamera panoramiczna : 13 Mpx
Obiektyw:	• Kamera PTZ : 5.7 ... 359 mm • Kamera panoramiczna : 4 x 2.8 mm
Kąt widzenia:	• Kamera PTZ : 60 ° ... 1.5 °, • Kamera panoramiczna : 180 ° - Obraz panoramiczny
Zoom optyczny:	x 63
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	300 m
Zasięg wskaźnika laserowego:	500 m
Prędkość obrotowa przy presetach:	• 240 °/s (poziom) • 180 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	• 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-21 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	500
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 2
Audio:	• Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Wbudowany głośnik,

	• Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx • Kamera panoramiczna : 25 kl/s @ 13 Mpx
Interfejs:	100/1000 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Gniazdo karty pamięci:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Wybrane funkcje:	• Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio • True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

	• Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem
Inteligentna analiza obrazu:	• Kamera panoramiczna : ◦ przekroczenie linii ◦ Kamera PTZ : ◦ podwójne przekroczenie linii • mapa cieplna ◦ przekroczenie linii ◦ porzucony/brakujący obiekt • wtargnięcie • detekcja błąkania się w danym obszarze • detekcja parkowania • mapa cieplna • detekcja zgromadzenia ludzi • liczenie ludzi • wykrywanie osób na służbie • sabotaż wideo • Detekcja dźwięku • podwójne przekroczenie linii
Zasilanie:	36 V DC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 76 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	15.6 kg

Wymiary:	Ø 358 x 568 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.