

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ip-ds-7608nxi-k2d-8-kanalow-acusense-hikvision-p-3232.html>



REJESTRATOR IP DS-7608NXI-K2(D) 8 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Cena brutto	739,29 zł
Cena netto	601,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	DS-7608NXI-K2(D)
Kod EAN	6942160489810
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio:	• 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

	Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Wyszukiwanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po dacie i typie zdarzeń.
Funkcje sieciowe:	Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, nagrania • Archiwizowanie nagrań • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja
ONVIF:	Smart Search
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) , zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, nielegalne parkowanie
Wybrane funkcje:	• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.68 kg

Wymiary:	385 x 322 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621202
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.