

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ip-tc-r3110-specibleuv11-10-kanalow-tiandy-p-3039.html>

REJESTRATOR IP TC-R3110 SPEC:I/B/L/EU/V1.1 10 KANAŁÓW TIANDY

Cena brutto **489,40 zł**Cena netto **397,89 zł**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **2 dni**Numer katalogowy **3039**Producent **TIANDY**

Opis produktu

SPECYFIKACJA:

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
ONVIF:	
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -

	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	199 x 197 x 43 mm
Obsługiwane języki:	angielski, turecki
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.