

Link do produktu: <https://alertkam.pl/separator-wideo-sv-10004-g-p-11579.html>

SEPARATOR WIDEO SV-1000/4-G



Cena brutto	456,91 zł
Cena netto	371,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	SV-10004-G
Kod EAN	5902887016585
Producent	DELTA

Opis produktu

SV-1000/4-G przeznaczony jest do dodatkowego zabezpieczenia w instalacjach telewizji przemysłowej kamer i innych urządzeń chroniąc je przed różnicą potencjałów pomiędzy urządzeniami w instalacji

Urządzenie eliminuje zakłócenia przy przesyłaniu sygnału na odległość kilkuset metrów. Obudowa po zdjęciu pokrywy umożliwia zamontowanie jej za pomocą wkrętów do ściany (nie wchodzi w skład zestawu)

Standard:	CVBS - PAL / NTSC
Liczba wejść:	4 szt. BNC
Liczba wyjść:	4 szt. BNC
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Separacja galwaniczna (optyczna) między wejściami a wyjściami sygnałowymi:	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między zasilaniem a wejściami i wyjściami sygnałowymi:	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między wejściami sygnałowymi:	1000 V szczytowe
Separacja galwaniczna między wyjściami sygnałowymi:	1000 V szczytowe
Wzmocnienie regulowane:	-5 ... +5 dB (dostęp do potencjometrów po zdjęciu pokrywy)
Szerokość pasma:	9 MHz / 1 Vpp
Zniekształcenia nieliniowe:	0.75 % (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)
Montaż:	Do ściany
Zasilanie:	12 V DC / 300 mA
Waga:	0.310 kg
Wymiary:	213 x 36 x 93 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione

2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.

3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.