Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:12

Link do produktu: https://alertkam.pl/switch-poe-ds-3e1318p-ei-sfp-16-portowy-hikvision-p-3134.html



Switch POE DS-3E1318P-EI SFP 16-PORTOWY Hikvision

Cena brutto	**989,00 zł**
Cena netto	**804,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**3134**
Kod producenta	**DS-3E1318P-EI**
Producent	**HIKVISION**
Switche PoE	**Switche PoE z obsługą do 16 portów**

Opis produktu



SWITCH POE POE DS-3E1318P-EI SFP 16-PORTOWY HIKVISION

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

Switch Poe 16 portowy HIKVISION DS-3E1318P-EI

Przewód zasilający

Zasilacz



Switch **DS-3E1318P-EI** został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SWITCHA :

✔ Technologia Plug & Play

✔Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

✔ Szereg inteligentnych systemów zarządzania połączeniami zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną

✔ Tryb EXTEND na daleki dystans aż do 300 metrów

✔ Priorytetyzacja pakietów wideo

✔ Kompaktowe wymiary



NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Porty LAN:	• 2 x port Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) • 16 x RJ45 10/100 Base-T (16 x PoE (802.3af/at))
Szybkość transmisji:	• 10 / 100 Mb/s - 16 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	230 W
Tablica adresów MAC:	16k
Zarządzanie:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8 • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Możliwość agregacji portów G1, G2
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1, G2
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.68 kg
Wymiary:	440 x 221 x 44 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801789
Gwarancja:	**3 lata**

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.