

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-ip-4mpx-2-kamery-ip-rejestrator-4ch-poe-hilook-by-hikvision-p-3203.html>



Zestaw do Monitoringu IP 4Mpx , 2 Kamery IP, Rejestrator 4ch PoE - HiLook by Hikvision

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	3203
Kod producenta	SZE-32782-2
Producent	HiLook By Hikvision

Opis produktu

Zestaw do monitoringu zewnętrznego 2 kamery IP 4Mpx HiLook by Hikvision

Najważniejsze cechy

- **Płynny i ostry obraz** w rozdzielczości **4Mpx @2560x1440p**
- **Szeroki kąt nagrywania** w kamerach (~100 stopni)
- Wbudowany oświetlacz **IR o zasięgu do 20m**
- Archiwizacja nagrań na dysku **1TB dedykowany do monitoringu**
- **Zasilanie PoE** bezpośrednio z rejestratora (wbudowany switch)
- Funkcja **detekcji ruchu** oraz **powiadomień alarmowych**
- Podgląd przez internet na **komputerze, smartfonie, tablecie**
- Możliwość instalacji **na zewnątrz** oraz **wewnątrz budynku**
- **Prosty** i szybki proces montażu

Zawartość zestawu

- **2x kamera tubowa IP 4Mpx** - IPCAM-B4-P
- **1x rejestrator sieciowy NVR z PoE** - NVR-4CH-4MP/4P
- **1x dysk twardy 1TB** do monitoringu - Toshiba S300 1TB (możliwa zamiana na 2/3/4/6 TB)
- **Przewód typu skrętka UTP** - 10 metrów
- **Komplet wtyków RJ45**(4 szt.)

Elementy zestawu:

2x Kamera tubowa IP - IPCAM-B4-P

- Przetwornik: **1/3" CMOS Progressive Scan**
- Rozdzielczość maks: **2560x1440 (4 Mpx) @20kl/s**
- Obiektyw stały: **2.8 mm**
- Kąt nagrywania: **~100°**
- Czułość: **0,01 Lux (0 Lux z wł. IR)**
- Tryb automatyczny dzień/noc: **Tak**
- Oświetlacz podczerwieni: **IR20m BlackGlass**
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): **Tak**
- Standard kompresji: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Funkcje obrazu: **3D-DNR, DWDR, AGC, BLC, ROI**
- Klasa szczelności obudowy: **IP67**
- Temperatura pracy: **-30...60 °C**
- Zasilanie: **12 VDC, PoE 802.3af**
- Pobór mocy: **max. 5 W**
- Wymiary: **60,9 x 57,9 x 138,8 mm**
- Waga: **0.25 kg**

1x Rejestrator NVR-4CH-4MP/4P HiLook by Hikvision

- **Model:** NVR-4CH-4MP/4P
- **Ilość kanałów:** 4 kanały IP z zasilaniem PoE
- **Rozdzielczość obsługiwana:** do 4Mpx 2560x1440p
- **Dekodowanie:** 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p
- **Detekcja ruchu:** Tak, obsługiwana
- **Wyjścia video:** 1xHDMI, 1xVGA
- **Kompresja wideo:** H265+,H265,H264+,H.264
- **Złącza USB:** 2x USB 2.0
- **Max. ilość dysków:** 1
- **Max. pojemność dysku:** 6TB
- **Aplikacja mobilna:** Hik-Connect / HiLook App
- **Zdalna obsługa:** IVMS-4200, WEB Interface, aplikacja
- **Switch PoE:** Wbudowany
- **Budżet mocy PoE:**
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™,HTTPS
- **Prędkość Ethernet:** RJ45 10M/100M
- **Zasilanie:** 48VDC

1x Dysk 1TB Toshiba

- **Pojemność:** 1 TB
- **Pamięć podręczna:** 64 MB
- **Interfejs:** SmartSATA 6 Gb/s
- **Wielkość:** 3,5"
- **obr./min:** 5400 obr./min

Przewód typu "skrętka" UTP - 10m

- Długość: **10m**
- Kategoria: **5E**
- Przekrój AWG: **4x2x24AWG**
- Żyły: **miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)**

-
- Izolacja: **polietylenowa**

Akcesoria

- Zasilacz 48V do rejestratora
- Przewód UTP do rejestratora
- Mysz przewodowa do rejestratora
- **Komplet** (4 sztuk) wtyków RJ45

Gdzie znajdzie zastosowanie ten zestaw do monitoringu?

Prezentowany zestaw **HiLook by Hikvision** oferuje płynny obraz w wysokiej rozdzielczości 2560x1440p i zapewnia dużą widoczność detali zarówno w dzień jak i w nocy. Dodatkowo technologia zasilania PoE znacząco ułatwia montaż i podłączenie wszystkich urządzeń poprzez potrzebę wykorzystania tylko jednego przewodu. Te cechy czynią go idealnym rozwiązaniem do takich do takich instalacji jak:

- monitoring sklepu i biura
- monitoring domu
- monitoring magazynu
- monitoring parkingu
- monitoring składu budowlanego

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.