

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-kopulkowa-ip-hwi-d121h-2mpx-ir30m-ik10-poe-hikvision-hiwatch-p-2535.html>



Kamera kopułkowa IP HWI-D121H , 2Mpx, IR30m, IK10, PoE - Hikvision Hiwatch

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2535
Kod producenta	HWI-D121H
Producent	HiWatch Hikvision

Opis produktu

Wandaloodporny model **HWI-D121H** jest kamerą IP, przystosowaną do pracy w systemach sieciowych monitoringu CCTV. Kamera została wyposażona w **2-megapixelowy** przetwornik **1/2.7" CMOS Progressive Scan** oraz stały obiektyw **2.8mm**. Oświetlacz podczerwieni **IR** pracuje w trybie **EXIR**, gwarantując znacznie lepsze rozłożenie światła podczerwonego na nagrywanym obszarze. Dodatkowo, dzięki funkcjom **DWDR** (Cyfrowy Szeroki Zakres Dynamiki), **DNR** (Cyfrowa Redukcja Szumów) i **BLC** (Kompensacja Światła Wstecznego) nagrywany obraz jest płynny i pozbawiony zakłóceń, wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

Kamera posiada obudowę **wandaloodporną**, wykonaną z **tworzywa (poliwęglanu)** oraz **metal**, w klasie szczelności **IP66** i odporności na uderzenia **IK10**.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- Kamera kopułkowa HIKVISION HIWATCH HWI-D121H
- Instrukcja obsługi
- Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

Najważniejsze cechy kamery:

- Wysoka rozdzielczość obrazu - **1920x1080 pikseli**
- **Szczelna obudowa IP67**, zapewniająca pełną ochronę przed pyłem i wilgocią, pozwalające na montaż kamery na zewnątrz
- **Klasa odporności mechanicznej IK10**, zapewniająca pełną ochronę przed uderzeniami oraz innymi aktami wandalizmu
- **Oświetlacz podczerwieni IR o zasięgu 30 metrów**, wykonany w technologii czarnego szkła
- **Kompatybilność** z większością rejestratorów sieciowych, dostępnych na rynku
- **Łatwy montaż i obsługa** z poziomu przeglądarki WEB, programy iVMS-4200 lub aplikacji na smartfony

- **Szybki i prosty montaż** - na ścianie lub suficie

Specyfikacja techniczna:

HWI-D121H	
Kamera	
Przetwornik	1/2.7" CMOS Progressive Scan
Standard transmisji	IP
Rozdzielczość maks.	2Mpx @1920x1080
Czułość	0.01 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s to 1/100,000 s
Tryb slow shutter	wspierany
Auto-Iris	N/A
Focus	N/A
Obiektyw	2.8 mm (opcjonalnie 4mm)
Kąt nagrywania (horyzontalnie)	horyzontalnie FOV 86°, pionowo FOV 46°, przekątna FOV 102°
Zakres regulacji głowicy	Pan: 0° do 355°, Tilt: 0° do 75°
Dświetlacz IR	
Zasięg IR	do 30m
Długość fali IR	850 nm
Kompresja obrazu	
Kompresja wideo	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny: H.265+/ H.265/ H.264+/H.264 • Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Profil Bazowy/ Profil Główny/ Profil Wysoki
H.264+	Strumień główny
H.265	Profil główny
H.265+	Strumień główny
Bitrate wideo	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje smart	
ROI	1 stały region dla dwóch strumieni
Obraz	
Strumień główny - maks. ilość klatek	<ul style="list-style-type: none"> • 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) • 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy - maks. ilość klatek	<ul style="list-style-type: none"> • 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) • 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Funkcje obrazu	
Ustawienia obrazu	Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Tryb dzień/noc	przełączanie automatyczne / manualne
Sieć	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, ONVIF
Wybrane funkcje	Anti-flicker, heartbeat, lustro, ochrona hasła, maska prywatności, znak wodny
Ednoczesny podgląd	do 6 kanałów
Wywołanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, nieuprawnione logowanie
Ilość użytkowników / hostów	<ul style="list-style-type: none"> • do 32 użytkowników

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200 (lite), Hik-Connect, iVMS-5200
Obsługiwane przeglądarki WEB	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Dgólne	
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VDC • PoE (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VDC, 0.5A, Maks: 5W • PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.2A do 0.1A, Maks: 6.5W
Materiał	metal + poliwęglan
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10 - wandaloodporna
Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność	<ul style="list-style-type: none"> • -30 °C do 50 °C
Wymiary	Ø 111 mm x 82.4 mm
Waga	410g
Gwarancja	36 miesięcy

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkownika urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.

