

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-obrotowa-ip-5-mpx-bcs-b-sip154sr5l1-auto-tracking-bcs-p-3123.html>



Kamera obrotowa IP 5 Mpx BCS-B-SIP154SR5L1 Auto Tracking BCS

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2325
Kod producenta	BCS-B-SIP154SR5L1
Kod EAN	5904890708952
Producent	BCS-BASTIC
Rozdzielczość	5 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Wbudowany mikrofon	TAK
Obsługa kart Micro SD	TAK
Obudowa	IP 67

Opis produktu

Kamera obrotowa **5 megapikselowa IP** model **BCS-B-SIP154SR5L1** marki **BCS Basic**.

Kamera posiada **alarm świetlny i dźwiękowy**.

Wyposażona jest w przetwornik o rozdzielczości **5Mpx**, która zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia.

Urządzenie posiada obiektyw **2.8mm~12mm**, dając szeroki kąt widzenia kamery skuteczniając zakres nadzoru. Jest to kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz budynku.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie **2D/3D Noise Reduction**, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, Defog redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz). Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 50 metrów** oraz oświetlacz światło białe **do 10 metrów**, zapewniając widoczność w nocy.

Maksymalna odległość, na jakiej kamera jest w stanie poprawnie wykryć obiekt, to **270m**. Dystans ten zależy od czynników, takich jak wielkość celu czy warunki atmosferyczne.

Posiada klasę szczelności **IP66**.

Prędkość obrotu kamery do **50°/s** w presecie. Zoom optyczny **4-krotny**.

Kamera posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje, takie jak:**

- **Ochrona perymetryczna**, która jest szczególnie przydatna w przypadku dużych terenów, takich jak lotniska, porty, fabryki czy tereny przemysłowe, gdzie niemożliwe jest monitorowanie każdego metra kwadratowego na żywo przez człowieka. Pozwala szybko wykryć niepożądanego intruza już na etapie próby wtargnięcia na teren chroniony, co umożliwia natychmiastową interwencję i minimalizację potencjalnych szkód.

Zaawansowane śledzenie: **Auto Tracking**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7"**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Rozdzielczość: **2880(H)×1620(V)**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm ~ 12mm, motozoom**,
- Zoom optyczny: **4x**,
- Zasięg promiennika IR / światło białe: **do 50 metrów / do 10 metrów**,
- Funkcje: **WDR, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, AES**,
- Funkcje AI: **Ochrona perymetryczna**,
- **Auto-tracking, detekcja ruchu, DORI**,
- **Alarm świetlny i dźwiękowy**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wejście/wyjście alarmu: **2/1**,
- Gniazdo kart pamięci **microSD do 256GB**,
- Funkcja Dzień/Noc,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Klasa wandaloodporności: **IK10**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2880(H)×1620(V)
Czułość	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg oświetlacza	do 50 metrów / do 10 metrów
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8mm ~ 12mm
Zoom optyczny	4x
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy, motozoom
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	H:104.1°~30.6° V:54.9°~17.4° D:108.3°~34.4°
VIDEO	
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
BitRate	128Kbps~16Mbps
Szybkość odświeżania	Główny strumień: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps) Podstrumień: 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps) Trzeci strumień: 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)
PTZ	
Obrót	345°
Prędkość obrotu PAN	0.1°/s ~ 50°/s (50°/s w presece)
Prędkość obrotu TILT	0.1° ~ 40°/s (40°/s w presece)
Zakres TILT	-10° ~ 110°
AUDIO	
Kompresja	G.711A / G.711U
Wejście / wyjście	1/1
ALARM	

Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Inne	-
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	1x RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
Kompatybilność	ONVIF (S/G/T)
Karty pamięci	MicroSD do 256GB
OGÓLNE	
Zasilanie	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór prądu	Max. 18W
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Ø133×269mm
Waga	870g

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.