

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-tubowa-ip-2mpx-ipcam-b2-50dl-4mm-mikrofon-smart-hybrid-light-hilook-by-hikvision-p-2630.html>



Kamera tubowa IP 2Mpx, IPCAM-B2-50DL 4mm, Mikrofon, Smart Hybrid Light - Hilook by Hikvision

Cena brutto	295,00 zł
Cena netto	239,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Producent	HiLook By Hikvision

Opis produktu

Parametry:

- Przetwornik: **1/2.9" PS CMOS**
- Rozdzielczość nagrywania: **1920×1080(2Mpx)**
- Obiektyw stałogniskowy: **4mm**
- Przełącznik dzień/noc: **Tak**
- Kąt widzenia: **H: 83°**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 50m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 50m**
- Kompresja wideo: **H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG**
- Funkcje obrazu: **AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR**
- Szeroki zakres dynamiki: **DWDR**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Czułość: **0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR**
- Protokół ONVIF: **Tak**
- Obsługa zdalna: **iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision**
- Klasa szczelności obudowy: **IP67**
- Temperatura pracy: **-30...+60 °C**
- Zasilanie: **PoE 802.3af, 12V DC (max. 7W)**

- Materiał obudowy: **metal+tworzywo**
- Wymiary: **83.7 × 80.7 × 206.6 mm**
- Waga: **0.58 kg**

Specyfikacja techniczna:

IPCAM-B2-50DL	
Kamera	
Przetwornik	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Standard transmisji	IP
Rozdzielczość maks.	2Mpx @1920x1080
Czułość	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Czas otwarcia migawki	1/3 s to 1/100,000 s
Tryb slow shutter	wspierany
Obiektyw	4mm
Kąt nagrywania (horyzontalnie)	horyzontalnie FOV 83°, pionowo FOV 44°, przekątna FOV 99°
Zakres regulacji głowicy	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360°
Oświetlacz IR oraz światła białego	
Zasięg IR	do 50m
Długość fali IR	850 nm
Zasięg światła białego	do 50m
Kompresja obrazu	
Kompresja wideo	• Strumień główny: H.265+/H.264+/H.265/H.264 • Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Profil Bazowy/ Profil Główny/ Profil Wysoki
H.264+	Strumień główny
H.265	Profil główny
H.265+	Strumień główny
Bitrate wideo	32 Kbps to 8 Mbps
Funkcje smart	
ROI	1 stały region dla dwóch strumieni
Obraz	
Strumień główny - maks. ilość klatek	• 50 Hz: 25 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 720) • 60 Hz: 30 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy - maks. ilość klatek	• 50 Hz: 25 kl/s (640 × 480, 640 × 360) • 60 Hz: 30 kl/s (640 × 480, 640 × 360)
Funkcje obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Smart Dual Illumination	Tak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Tryb dzień/noc	przełączanie automatyczne / manualne
Sieć	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Zgodność	ONVIF, ISAPI, SDK
Wybrane funkcje	Anti-flicker, heartbeat, lustro, ochrona hasła, maska prywatności, znak wodny
Jednoczesny podgląd	do 6 kanałów
Wywołanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, nieuprawnione logowanie
Ilość użytkowników / hostów	• do 32 użytkowników • 3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision
Obsługiwane przeglądarki WEB	IE10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Ogólne	
Wbudowany mikrofon	Tak
Zasilanie	• 12 VDC • PoE (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	• 12 VDC, 0.5A, Maks: 6W • PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.2A do 0.15A, Maks: 7W
Materiał	metal + tworzywo
Klasa szczelności	IP67

Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność	• -30 °C do 60 °C •
Wymiary	83.7 × 80.7 × 206.6 mm
Waga	0.58kg
Gwarancja	36 miesięcy

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.