

Link do produktu: <https://alertkam.pl/kamera-zewnetrzna-ip-ipox-4mp-px-tzi4012ir3-p-2443.html>



KAMERA ZEWNĘTRZNA IP IPOX 4MP PX-TZI4012IR3

Cena brutto	1 078,55 zł
Cena netto	876,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2443
Producent	IPOX
Rozdzielczość	4 MP
Obiektyw	2,8 - 12 mm
Zasięg promiennika IR / LED	Do 50 metrów
Wbudowany mikrofon	NIE
Obsługa kart Micro SD	NIE
Obudowa	IP 67

Opis produktu

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

- ☐ Kamera tubowa 4MP IPOX PX-TZI4012IR3
- ☐ Instrukcja obsługi
- ☐ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

DODATKOWO W ZESTAWIE:

- ☐ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "

☐ KAMERA TUBOWA 4MP IPOX PX-TZI4012IR3☐

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość **4 Mpx** w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu **1/3" Progressive Scan CMOS** zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Zmienny kąt widzenia kamery wynoszący od **92°~31° stopni** umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwację dużego pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wodoodporną obudowę o klasie szczelności IP67 / IK10 dzięki której jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

☐ **KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY :** ☐

- ✓ **Wysoka rozdzielczość kamery 4 Mpx** pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły
- ✓ **Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze** optymalizujących i poprawiających jakość obrazu
- ✓ **Zmienny kąt widzenia wraz z autofocusem** zastosowanym w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru i możliwość przybliżenia obrazu bez utraty ostrości
- ✓ **Promiennik podczerwieni IR do 50m** zastosowany w kamerze umożliwia widoczność w całkowitej ciemności
- ✓ **Interfejs AUDIO IN** zastosowany w kamerze pozwala na podłączenie kamery do nagłośnienia
- ✓ **Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne** do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku
- ✓ **Wbudowany slot na kartę pamięci micro SD** umożliwia zapis obrazu bez konieczności zakupu rejestratora
- ✓ **Aplikacja na telefon** pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer

Obiektyw motozoom

Zastosowany obiektyw 2.8-12 mm posiada zdolność zdalnego sterowania ogniskową poprzez funkcję motozoom oraz funkcję automatycznego ustawienia ostrości tzw. autofocus. Kąty widzenia w kamerze wynoszą: 92°~31° (poziomo), 48°~17,2° (pionowo), 112°~35,6° (przekątna).

IR LED

Zastosowane diody SMART LED generuje silną wiązkę światła podczerwonego doświetlającą obszar na odległość do 50 m. Dodatkowo kamera wyposażona została w szkło typu Black Glass, którego zadaniem jest maskowanie widzialności diod.

Obudowa IP67, IK10

Obudowa wykazuje szczelność na poziomie IP67 i odporność mechaniczną na poziomie IK10.

Regulowany uchwyt

Praktyczny uchwyt o wielu kierunkach regulacji i dużej nośności pozwala na solidne ułożenie kamery.

☐ **NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:** ☐

- **Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS**
- **Rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s**
- **Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af**
- **Kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG**

-
- **Czułość:** 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
 - **Obiektyw:** 2.8-12mm (motozoom z autofocusem)
 - **Oświetlacz:** 2 diody SMART IR LED Black Glass (zasięg do 50m)
 - **AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI,**
 - **Tryb korytarzowy**
 - **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
 - **Wejście audio:** 1 (jack 3.5)
 - **Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB***
 - **Obsługa: ONVIF, API**
 - **Dostępne kolory:** biały, grafitowy
 - **Obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS**
 - **Systemy:** detekcja ruchu, strefy prywatności
 - **Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:**
 - 25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
 - 25/30kl/s dla 2304×1296 (3Mpx)
 - 25/30kl/s dla 1920×1080 (2Mpx)
 - **Bitrate:** 64Kbps ~ 8Mbps
 - **Podgląd obrazu:**
 - **Przeglądarki internetowe:** IE, Opera, Chrome, Firefox, itp.
 - **Urządzenia mobilne z systemami:** iOS, Android
 - **Obudowa:** klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
 - **Zasilanie:** DC 12V lub PoE 802.3af

□INTUICYJNA OBSŁUGA :□

NVMS (Network Video Monitoring System) to program kliencki, który umożliwia bezproblemową współpracę z urządzeniami marki IPOX oraz wspiera zarządzanie produktami innych producentów poprzez protokół ONVIF m.in. Dahua i Hikvision.

Czytelny interfejs użytkownika w języku polskim zapewnia bezproblemową kontrolę nad dedykowanymi urządzeniami i gwarantuje pełny komfort obsługi wizyjnych systemów zabezpieczeń.

IPOX PRO to profesjonalna aplikacja, która powstała z myślą o kompleksowej dystrybucji nagrań z kamer marki IPOX na urządzenia mobilne.

Możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamer na ekranach telefonów komórkowych i tabletów z systemem operacyjnym Android lub iOS zapewni nie tylko możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia, ale zwiększy również bezpieczeństwo użytkowników systemu zabezpieczeń.

Program wykorzystuje do przesyłania sygnału dodatkowy strumień danych, który umożliwia szybsze dostarczenie sygnału z kamer do współpracujących urządzeń mobilnych.

□WYBRANE FUNKCJE KAMERY:□

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.