Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:08

Link do produktu: https://alertkam.pl/konwencjonalna-centrala-sygnalizacji-pozarowej-csp-204-satel-p-5960.html



KONWENCJONALNA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ CSP-204 SATEL

Cena brutto	**1 472,26 zł**
Cena netto	**1 196,96 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - czas dostawy 3 dni**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**CSP-204**
Kod EAN	**5905033330467**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Centrale Sygnalizacji Pożarowej serii CSP-200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej w pełni zgodne z wymaganiami normy EN54Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małej i średniej wielkości obiektachWbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację.Dużym atutem central CSP SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli pomocniczego źródła zasilania.

Centrala obsługuje 4 niezależne linie dozoroweCentrala posiada 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora oraz 4 wyjścia również programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemamiSystem umożliwia obsługę panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomocą interfejsu CSP-ETH)Możliwa jest również obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzeniaWbudowany zasilacz buforowy współpracuje z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V

Programowanie centrali odbywa się za pomocą przycisków na przednim panelu lub poprzez darmowe oprogramowanie DCSP

Zastosowanie:	SATEL CSP
Wyjścia przekaźnikowe:	4 - programowalne NO/NC
Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych:	1 A @ 30 V DC
Maksymalna liczba linii dozorowych:	4
Maksymalna liczba automatycznych ostrzegaczy (czujek) w konwencjonalnej linii dozorowej:	32
Maksymalna liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w konwencjonalnej linii dozorowej:	10
Dopuszczalny prąd dozorowania w linii dozorowej:	10 mA
Maksymalny prąd w linii w trakcie alarmu:	40 mA
Poziom ograniczenia prądu w linii dozorowej:	54 mA
Maksymalna rezystancja linii dozorowej:	100 Ω
Rezystor końcowy w linii dozorowej:	5.6 kΩ ± 5 %
Liczba linii transmisji uszkodzenia:	1
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia:	24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia:	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia:	10 kΩ ± 5 %
Maks. dopuszczalna rezystancja linii	75 Ω

sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia:	
Liczba programowanych wejść kontrolnych:	4
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego:	10 kΩ ± 5 %
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego:	1 kΩ ± 5 %
Liczba linii transmisji alarmu:	1
Napięcie robocze linii transmisji alarmu:	24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu:	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu:	10 kΩ ± 5 %
Liczba linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	2
Napięcie robocze linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	180 mA
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	10 kΩ ± 5 %
Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH:	
Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym:	100 Ω
Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe):	
Pamięć zdarzeń:	