

Link do produktu: <https://alertkam.pl/miernik-universalny-ut-139b-uni-t-p-8213.html>

## MIERNIK UNIWERSALNY UT-139B UNI-T

Cena brutto	<b>243,32 zł</b>
Cena netto	<b>197,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>UT-139B</b>
Kod EAN	<b>5901436796732</b>
Producent	<b>UNI-T</b>

### Opis produktu

UT-139B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC). Dodatkowo UT-139B posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Pomiar napięcia DC:	<p>40 mV ± (0.7% + 2) @ 10 μV ,  400 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV ,  4 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV ,  40 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV ,  400 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V ,  600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V</p>
Pomiar napięcia AC:	<p>V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) :</p> <p>40 mV ± (1% + 3) @ 10 μV ,  400 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV ,  4 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV ,  40 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV ,  400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V ,  600 V ± (1% + 3) @ 1 V,</p> <p>V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) :</p> <p>200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V</p>
Pomiar prądu DC:	<p>400 μA ± (0.7% + 2) @ 0.1 μA ,  4000 μA ± (0.7% + 2) @ 1 μA ,  40 mA ± (0.7% + 2) @ 10 μA ,  400 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA ,  4 A ± (1% + 3) @ 1 mA ,  10 A ± (1% + 3) @ 10 mA</p>

Pomiar prądu:

40 mA  $\pm$  (1% + 3) @ 10  $\mu$ A ,  
400 mA  $\pm$  (1% + 3) @ 0.1 mA ,  
4 A  $\pm$  (1.2% + 3) @ 1 mA ,  
10 A  $\pm$  (1.2% + 3) @ 10 mA

Pomiar pojemności:

400  $\mu$ A  $\pm$  (1% + 2) @ 0.01  $\mu$ A ,  
4000  $\mu$ A  $\pm$  (1% + 2) @ 0.1  $\mu$ A ,  
40 k $\Omega$   $\pm$  (0.8% + 2) @ 10  $\Omega$  ,  
400 k $\Omega$   $\pm$  (0.8% + 2) @ 100  $\Omega$  ,  
4 M $\Omega$   $\pm$  (1.2% + 2) @ 1 k $\Omega$  ,  
40 M $\Omega$   $\pm$  (1.5% + 3) @ 10 k $\Omega$   
9.999 nF  $\pm$  (4% + 10) - w trybie pomiaru względnego @ 1 pF

Pomiar indukcyjności:

99.99 nF ... 999.9  $\mu$ F  $\pm$  (4% + 5) @ 10 pF ... 0.1 nF ,  
9.999 mF ... 99.99 mF  $\pm$  10% ( $\leq$ 2 mF) @ 1  $\mu$ F ... 10  $\mu$ F

Pomiar częstotliwości:

9.999 Hz ... 9.999 MHz  $\pm$  (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ...  
0.001 MHz ,  
1 % ... 99.9 % @ 0.1 %

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału  
prostokątnego:

Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

Wybrane cechy: