Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:05

Link do produktu: https://alertkam.pl/multiswitch-przelotowy-unicable-iii-srm-522-5-wejsc-5-wyjsc-2-wyjscia-unicable-terra-p-9629.html



MULTISWITCH PRZELOTOWY UNICABLE I/II SRM-522 5 WEJŚĆ / 5 WYJŚĆ + 2 WYJŚCIA UNICABLE TERRA

Cena brutto	**403,92 zł**
Cena netto	**328,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**SRM-522**
Kod EAN	**5902887035654**
Producent	**TERRA**

Opis produktu

Multiswitch przelotowy SRM-522 to urządzenie, które umożliwia dystrybucję sygnału DVB-S/S2 z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB przy pomocy jednego kabla kabla koncentrycznego przy wykorzystaniu technologii UNICABLEUrządzenie zostało wyposażone w 5 wejść: dwie pary wejść SAT IF (290 ... 2340 MHz, umożliwiające doprowadzenie sygnału satelitarnego z dwóch konwerterów typu Wide Band), Terr. TV (sygnał DVB-T/Radio) oraz 2 wyjścia dSCR Out (umożliwiające podział sygnału do max. 32 odbiorników przy pomocy jednego kabla koncentrycznego), z których jedno może pracować jako Legacy Out (zwykłe wyjście, jak w konwerterze typu Universal lub w klasycznych multiswitchach służących do podłączenia klasycznego tunera satelitarnego)

Urządzenie posiada pełne wsparcie dla odbiorników pracujących w dwóch trybach dynamicznych: SCR (Unicable I - 8 User Bands) oraz dSCR (Unicable II - 32 User Bands)Domyślnie multiswitch jest skonfigurowany tak, aby jeden z portów działał jako port Unicable w trybie dynamicznym, natomiast drugi jako uniwersalny (Legacy) i przełącza się na Unicable, gdy tylko otrzyma komendę EN50494 / EN50607

Programowanie multiswitchy serii dSCR odbywa się za pomocą programatora PC102W

Uwaga!Multiswitch wymaga zewnętrznego zasilacza (dostępny osobno)

Uwaga!Rezystor konfiguracyjny należy zakładać oraz zdejmować **przed** załączeniem napięcia zasilającego urządzenie

Wejścia: