Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:18

Link do produktu: https://alertkam.pl/ogranicznik-przepiec-zasilania-opz-12-p-8712.html



OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ZASILANIA OPZ-12

Cena brutto	**52,43 zł**
Cena netto	**42,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**OPZ-12**
Kod EAN	**5902887016400**
Producent	**DELTA**

Opis produktu

Nasze statystyki zbierane od wielu lat w serwisie wskazują, że około 25% uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowane zostało przez przepięciaOgranicznik przepięć OPZ-12 skutecznie zabezpiecza linię przesyłową umożliwiając odprowadzenie prądu udarowego do ziemi, przez co zapewnia właściwą ochronę przeciwprzepięciową urządzeń elektronicznychUrządzenie zabezpiecza przed uszkodzeniem zasilaczy impulsowych, oraz przed przepięciami w linii energetycznejOPZ-12 jest urządzeniem biernym nie wymagającym zasilania

UWAGA! Przed instalacją należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami: OPZ-12 nie jest symetryczny posiada przewód z wtykiem zasilającym do którego podłączamy chronione urządzenie \"wyjście 12V\". Natomiast zaciski przyłączeniowe \"wejście 12V(LINIA)\" łączymy z linią przesyłową zasilania, na której może wystąpić przepięcie. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie zacisków: (+) i (-). Nieprawidłowe połączenie może spowodować uszkodzenie kamery. Urządzenie posiada diodę LED informującą o prawidłowym podłączeniu napięcia zasilania. Prac połączeniowych nie można wykonywać w czasie burzy. OPZ-12 należy podłączyć do dobrej instalacji uziemiającej. Ogranicznik należy umieścić jak najbliżej ochranianego urządzenia

Napięcie znamionowe:	12 V DC
Największe stałe napięcie pracy:	15 V DC
Prąd znamionowy:	1 A
Maksymalny prąd wyładowczy:	5 kA (8/20µs)
Poziom ochrony:	700 V (8/20µs)
Uziemienie:	pośrednie, przez śrubę uziemiającą
Typ złącza wejścia:	listwa zaciskowa
Typ złącza wyjścia:	przewód z wtykiem zasilania 2.1/5.5mm 30 cm
Waga:	0.05 kg
Wymiary:	68 x 60 x 20 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	**3 lata**

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest

ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.