

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-do-4mpx-hwn-2104mh-h265-1x-sata-hikvision-hiwatch-p-2536.html>



Rejestrator IP 4-kanałowy, do 4Mpx HWN-2104MH , H.265+, 1x SATA - Hikvision Hiwatch

Cena brutto	445,00 zł
Cena netto	361,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	2536
Kod producenta	HWN-2104MH
Producent	HiWatch Hikvision

Opis produktu

REJESTRATOR IP HWN-2104MH HIKVISION HIWATCH

Parametry techniczne:

- Ilość kanałów: **4**
- Rozdzielczość nagrywania: **do 4Mpx**
- Bitrate in/out: **60/60 Mbps**
- Wyjścia wideo: **1x HDMI, 1x VGA**
- Kanały audio: **brak**
- Porty USB: **2x USB 2.0**
- Kompresja wideo: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Interfejs Ethernet: **1x RJ45 10 / 100 Mb/s**
- Protokoły sieciowe: **TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™**
- Podgląd/obsługa zdalna: **aplikacja HIK-Connect, iVMS-4200 (lite)**
- Miejsce na dyski HDD: **1 (do 6TB)**
- Zasilanie: **12 VDC**
- Pobór mocy: **18 W (bez dysku 10W)**
- Wymiary: **26 x 22.5 x 4.8cm**
- Waga: **≤ 1 kg**

Specyfikacja techniczna:

HWN-2104MH	
Video/Audio	
Wejście wideo IP	4
Wejście audio (dwukierunkowe)	brak
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Rozdzielczość nagrywania	4MP/3MP/1080p/UXGA / 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Bitrate in/out	60/60 Mbps

Rodzaje strumieni	• Wideo • Wideo&Audio (Audio z kamer)
Wyświetlanie	
Rozdzielczość wyświetlania	1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjście VGA	1920×1080/60Hz , 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Wyjście HDMI	1920×1080p/60Hz , 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Odtwarzanie jednocześnie HDMI/VGA	Tak
Audio out	brak
Synchroniczne odtwarzanie	4 kanały
Analiza VCA	wspierana
Ścieżka	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Podgląd zdalny	iVMS-4200 (lite), Przeglądarka internetowa (Web interface), Hik-Connect (Android, iOS)
Zdalna konfiguracja	iVMS-4200, iVMS-4200 lite, Przeglądarka internetowa
Archiwizacja	
Ilość obsługiwanych dysków	1x HDD SATA
Maks. pojemność dysku	do 6TB
Porty USB	2x USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC,
Pobór mocy (bez HDD)	≤18W (≤10W)
Temp. pracy	-10 °C to 55 °C
Dopuszczalna wilgotność	10% to 90%
Wymiary	265 x 225 x 48 mm
Rozmiar obudowy	1U
Waga	≤ 1 kg

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione.
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.