

Link do produktu: <https://alertkam.pl/tvi-b8m-20dl-kamera-tubowa-4w1-8mpx-28mm-hybrid-light-mikrofon-hilook-by-hikvision-p-12339.html>



TVI-B8M-20DL - Kamera tubowa 4w1, 8Mpx, 2.8mm, Hybrid Light, Mikrofon - Hilook by Hikvision

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	12339
Producent	HILook By Hikvision

Opis produktu

Kamera 4w1 8Mpx TVI-B8M-20DL - Hilook by Hikvision

Model TVI-B8M-20DL to ergonomiczna kamera zewnętrzna, pracująca **w trybie 4w1** (TVI/CVI/AHD/CVBS), o stałym obiektywie **2.8mm**, wyposażona w oświetlacz **IR** z zasięgiem do **30m** i **oświetlacz światła białego** z zasięgiem działania **do 20m** oraz zaawansowane funkcje obrazu, takie jak **DWDR, BLC, HLC**. Maksymalna rozdzielczość nagrywania tego modelu to **3840x2160**.

Dzięki zastosowaniu **szczelnej obudowy o stopieniu ochrony IP66** oraz wysokiej jakości części wewnętrznych nadaje się idealnie do budowy systemów **monitoringu CCTV**, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Kamera posiada również wbudowany **mikrofon** umożliwiający nagrywanie dźwięków w otoczeniu kamery.



Parametry techniczne:

- Przetwornik: **CMOS 8Mpx**
- Rozdzielczość nagrywania: **3840 × 2160**
- Obiektyw: **2.8mm**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 30m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 20m**
- Funkcja Smart Hybrid Light: **Tak (z wykorzystaniem rejestratora)**
- Wyjście wideo **4w1** (przełącznik HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS)
- Funkcje obrazu: **AWB, AGC, DWDR, BLC, HLC**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Klasa szczelności: **IP66**
- Materiał: **metal+tworzywo sztuczne**
- Zasilanie **12VDC**
- Pobór mocy: **Max.4.6W**
- Wymiary: **138.8 mm × Ø70 mm**
- Waga: **310g**



Specyfikacja techniczna:

VI-B8M-20DL	
Kamera	
Przetwornik	4K CMOS
Standard sygnału	PAL/NTSC
Rozdzielczość maks.	3840 x 2160
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux przy IR
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Obiektyw	2.8 mm

Kąt nagrywania	H: 108° V: 59°
Oświetlacz IR	Tak, zasięg do 30m
Oświetlacz światła białego	Tak, zasięg do 20m
Filtr podczerwieni	Mechaniczny ICR
Zakres regulacji głowicy	Panoramowanie: 0° do 360° Obrót: 0° do 75°, Pochylenie: 0° do 360°
Prędkość nagrywania	• TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps • AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps • CVI: 4 MP @25 fps/30 fps • CVBS: PAL, NTSC
Funkcje obrazu	
AWB	Auto, Manual
Tryb dzień/noc	Automatyczny / kolor / Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
Szeroki zakres dynamiki	Tak, cyfrowy DWDR
Funkcje regulacji obrazu	Ekspozycja, Ostrość, DNR, Flip, Smart IR
Interfejs wideo	
Wyjście wideo	1x HD Analogowe (BNC)
Tryb pracy wideo	TVI/AHD/CVI/CVBS (automatyczne dostosowanie)
Ogólne	
Wbudowany mikrofon	Tak
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy (bez HDD)	≤4.6W
Temp. pracy	-40 °C to 60 °C
Dopuszczalna wilgotność	≤90%
Materiał obudowy	metal + tworzywo
Wymiary	138.8 mm x Ø70 mm
Waga	310g

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.

