Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:05

Link do produktu: https://alertkam.pl/ups-orvaldi-2000led-usb-p-111.html



UPS ORVALDI 2000LED USB

Cena brutto	**1 862,00 zł**
Cena netto	**1 513,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Producent	**ORVALDI**

Opis produktu

UPS ORVALDI 2000LED USB

Produkt jest zaawansowanym UPS-em w topologii line-interactive opartym na pełnej kontroli mikroprocesorowej. Działa z najnowszą technologią i wysoką wydajnością dostarczając energii na zabezpieczane odbiory zarówno przy pracy z siecią jak i przy pracy z akumulatora. Kształt napięcia na wyjściu UPS-a oraz bardzo cicha praca podczas trybu bateryjnego, zapewnia uniwersalność zastosowania tego urządzenie do szerokiej gamy zasilaczy impulsowych (passive PFC) . W przypadku przerwy w dopływie napięcia zasilania może natychmiast dostarczyć zgromadzoną w akumulatorach energię bez jakiejkolwiek przerwy. Czas przełączania na pracę bateryjną i odwrotnie przeprowadzany jest w granicach od 2 do max. 10 ms.

Zastosowanie : Seria ORVALDI 1-2kVA LED USB to zasilacze awaryjne UPS zarówno dla domu jak iTwojego biura.

Dodatkowo do cech ORVALDI 1000/1500/2000 LED USB można zaliczyć pełną dwustronną komunikację z komputerem/serwerem przez port USB w celu bezpiecznego wyłączenia po rozładowaniu akumulatora. Oprogramowanie jest bezpłatne i udostepniane w najnowszych wersjach na stronie:
-"Zielona topologia", oszczędza 50% więcej energii niż inne UPSy w tej klasie
-Doskonała kontrola mikroprocesora gwarantuje wysoką niezawodność
-Boost i Buck AVR dla stabilizacji napięcia
-Auto restart po powrocie zasilania
-Symulowana sinusoida
-Off-mode - ładowanie przy wyłączeniu UPSie
-Cold start - funkcja zimnego startu
-Port komunikacyjny USB i ochronny RJ-45 w standardzie

Specyfikacja techniczna:

PN:	VES2K
Moc pozorna [VA]:	2000
Moc czynna [W]:	1200
Współczynnik mocy:	0.6
Dopuszczalne sieciowe napięcie wejściowe [V]:	220/230/240 VAC
Dopuszczalna częstotliwość [Hz]:	60/50 Hz (automatyczne dopasowanie)
Napięcie wyjściowe [V]:	230V AC
Stabilizacja napięcia sieciowego AVR:	±10%
Stabilizacja napięcia "awaryjnego":	±10%
Kształt napięcia "awaryjnego":	aproksymowana sinusoida
Typowy czas przełączenia [ms]:	Typical 2-6 ms, 10ms max.
Zimny start:	Tak
Dopuszczalne przeciążenie:	10%
Akumulatory typ/szt./napięcie:	9Ah / x2 / 24V
Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]:	397 x 146 x 205
Masa [kg]:	11
Gniazda wyjściowe:	4x EU (schuko)
Komunikacja:	USB
Wskaźniki:	LED
Poziom hałasu:	poniżej 40 dB
Opcje:	–