

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-hik-nvr04-4ipcb-4-kamery-rejestrator-hikvision-p-12823.html>

ZESTAW DO MONITORINGU HIK-NVR04-4IPCB 4 KAMERY + REJESTRATOR Hikvision



Cena brutto	4 562,42 zł
Cena netto	3 709,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	DS-7604NXI-K14P-HIK-NVR04-4IPCB
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 4 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer tubowych, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:

Kamery:	4 szt. DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)PL
Rejestrator:	1 szt. DS-7604NXI-K1/4P
Dysk twarde:	1 szt. HDD-WD11PURZ
Uchwyt kamery:	4 szt. DS-1280ZJ-XS
Skrętka komputerowa:	100 m PFM920I-5EUN/100M
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	DS-7604NXI-K1/4P
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px

Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	• 4 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s
Funkcje sieciowe:	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	

	oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • detekcja twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • NVR z serii AcuSense
Wybrane funkcje:	• Inteligentna detekcja twarzy z rozróżnieniem ludzi
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) max. 50 W (łącznie)
Zasilanie:	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.18 kg
Wymiary:	320 x 243 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
SAP Code:	303616131

Kamera:

Model:	DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)PL
Liczba kamer w zestawie:	4 szt.
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 2560 x 1440
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

	Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji Audio	20kHz @ 7MHz 25kHz @ 10MHz
Interfejs sieciowy:	Zgodność ze standardem AAC 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	- Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) - HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) - Automatyczny balans bieli - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - Konfigurowalne strefy prywatności - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect - iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	- Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

	• 12 V DC / 420 mA
Przeznaczenie:	• PoC. 5802 @ 10E • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact - Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	171 x 66 x 69 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311327287
Gwarancja:	3 lata

UCHWYT:

Model:	DS-1280ZJ-XS
Liczba uchwytów w zestawie:	4 szt.
Średnica uchwytu:	Ø 100 mm
Odpowiedni dla kamer:	Hikvision
Materiał:	Aluminium
Kolor:	Biały
Dystans od powierzchni montażu:	45 mm
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	Ø 100 x 45 mm
SAP Code:	302700955

SKRĘTKA:

Model:	PFM920I-5EUN/100M
Długość:	100 m
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żyła wewnętrzna:	Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Drut
Rezystancja:	max. 12 Ω / 100 m
Ekran:	
Powłoka zewnętrzna:	Ø 4.7 mm PVC
Kolor powłoki:	Biały
Wybrane cechy:	Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+
Waga:	24.5 kg/km

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Wtyk RJ-45:

Model:	RJ45T
W zestawie:	100 szt.
Rodzaj złącza:	RJ-45 - Wtyk, 8 pin
Mocowanie elementów złącza:	Zaciskanie
Mocowanie żyły:	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Przeznaczenie:	Skrętka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Materiał:	PET
Wybrane cechy:	Bardzo prosty i szybki montaż

ZACISKACZ:

Model:	HT-240T
Materiał:	Metal / PET
Zastosowanie:	Wtyk RJ45 (8P8C)
Wybrane cechy:	• Ściągacz izolacji • Obcinarka
Wymiary:	200 x 75 x 25 mm

Dysk twardy:

Model:	HDD-WD11PURZ
Liczba dysków twardych:	1 szt.
Pojemność:	1 TB
Interfejs:	Serial ATA/600
Prędkość obrotowa:	5400 obr./min
Format szerokości:	3.5 "
Pamięć cache:	64 MB
Technologia:	• NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkovania zadań • Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo • IntelliSeek - ogranicza szkodliwy wpływ zakłóceń i drgań pochodzących z otoczenia • Enhanced Workload Rating Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	
Waga:	0.45 kg
Producent / Marka:	WESTERN DIGITAL
Gwarancja:	3 lata

Dane ogólne:

Standard:	IP
-----------	----

Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.