Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:39

Link do produktu: https://alertkam.pl/zestaw-konwerterow-utp-2-wire-do-transmisji-lanpoe-eth-2wire-a-set2-komplet-2-szt-atte-p-12973.html




# ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET2 KOMPLET 2 SZT ATTE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **599,26 zł** |
| Cena netto | **487,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **ETH-2WIRE-A-SET2** |
| Kod EAN | **5902143691709** |
| Producent | **ATTE** |

## Opis produktu

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET2 składa się z modułów nadajnika i odbiornika, służy do transmisji danych Ethernet oraz zasilania PoE z wykorzystaniem 2 przewodów, np. jednej pary skrętki UTP

Urządzenia umożliwiają montaż kamer lub innych urządzeń IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania jest niemożliwa bądź nieopłacalnaUrządzenia umożliwiają instalację telefonów VOIP na istniejącym okablowaniu telefonicznym, wykorzystanie istniejącego przewodu telefonicznego do przesyłu danych Ethernet, wymianę domofonu na wideodomofon IPModuł ETH-2wire-A-TX zasilany jest z dowolnego switcha PoE (port RJ45) a następnie za pośrednictwem 2 przewodów, umożliwia dwukierunkową komunikację sieciową oraz zasilanie modułu ETH-2wire-A-RX2Kamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu ETH-2wire-A-RX2 na końcu liniiModuł nadajnika ETH-2wire-A-TX można opcjonalnie zasilać ze złącz śrubowych POWER

Zestaw ETH-2WIRE-A-SET2 posiada możliwość pracy z prędkością 100 Mbps - 300 m lub 10 Mbps - 800 mPort wyjściowy LAN pracuje w standardzie 802.3af/at oraz 802.3bt

| | |
|---|---|
| Złącza: | 1 szt. RJ45<br>1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm² ( |
| Porty LAN: | 2 szt. RJ45 (10/100 Mb/s |
| Listwa zaciskowa: | ETH-2WIRE-A-TX : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W<br>("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8)<br>Power<br>DATA - 2-wire<br>ETH-2WIRE-A-RX2 :<br>PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt)<br>("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8) |
| Szybkość transmisji: | DATA 2-wire |

| | |
|---|---|
| Zasięg transmisji: | 800 m @ 100 Mbps : 2-wire, ETH-2WIRE-A-RX2 - Kamera IP<br>LAN (RJ-45) 10 Mbps : 2-wire<br>PoE (RJ-45) UTP : Switch POE - ETH-2WIRE-A-TX<br>2-wire<br>2-wire 10 Mbps |
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA<br>Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power |
| Wybrane cechy: | Przeciążeniowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX<br>Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych<br>Pełna transparentność dla sieci<br>Możliwość transmisji Ethernet za pomocą 2 dowolnych żył przewodu<br>Niewielki rozmiar urządzenia i kształt umożliwiający montaż w niewielkich przestrzeniach np.: w puszce instalacyjnej - ETH-2WIRE-A-RX2 |
| Zasilanie: | |