

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-odciagow-na-i-poziom-odciagowy-mk-15odc-1-p-8354.html>



ZESTAW ODCIĄGÓW NA I POZIOM ODCIĄGOWY MK-1.5/ODC-1

Cena brutto	806,40 zł
Cena netto	655,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	MK-1.5ODC-1
Kod EAN	5902887057618
Producent	DELTA

Opis produktu

Komplet odciągów do wykonania pierwszego poziomu odciągowego dla konstrukcji wieloelementowych wykonanych z segmentów MK-1.5. Odciąg jest przeznaczony do montażu pomiędzy 4 a 5 elementem kratowym

Zawartość zestawu:

- 3x Kołnierz,
- 18x Śruba M8x40 z nakrętką,
- 6x Kausza na linę \varnothing 5mm,
- 3x Lina stalowa \varnothing 5mm, 12m - zakuta z jednej strony, z zapasem,
- 9x Zacisk do liny \varnothing 5mm ,
- 3x Szelka 0,75T,
- 3x Śruba rzymska M10 oko-oko

Procedura łączenia:

- Kołnierz skręcamy pomiędzy 2 sekcjami masztu MK-1.5 (pomiędzy 4 a 5 elementem kratowym)
- Przez otwór mocujący w kołnierzu przekładamy szelkę przetyczką w stronę masztu
- Do szelki mocujemy linę odciągową zakutym końcem (tam gdzie jest obstalowana kausza)
- Wolny koniec liny (ten bez kauszy) przekładamy przez kauszę założoną na śrubę rzymską
- Wolny koniec śruby rzymskiej kotwimy poprzez oko do fundamentu (element mocujący zależny od kotwienia - po stronie klienta)
- Wybieramy luz na linie, zakładamy 3 zaciski linowe i dokręcamy. Należy przy tym pamiętać żeby pierwszy zacisk "na luzno" ściągnąć jak najbliżej kauszy - tak by lina przylegała ładnie po całym obwodzie i dopiero dokręcić. Nie wybranie luzu może skutkować zsunieniem się liny z kauszy i niepoprawnym działaniem połączenia lub w długiej perspektywie przetarciem się liny. Zaciski oddalamy od siebie o około 30cm, a pozostały zapas liny obcinamy lub buchtujemy - gdyż może się przydać przy zmianie lub przesunięciu punktów kotwienia masztu
- Procedurę kończymy wybierając pozostały luz śrubą rzymską do lekkiego napięcia liny (około 100kg siły maksymalnie). Znaczne przekroczenie napięcia liny może doprowadzić do deformacji stopy masztu (stalowy trójkąt), lub zerwać gwinty na hakach/kotwach stalowych w fundamentach

Zestaw został zaprojektowany z uwzględnieniem poprawki na długoterminową korozję liny - siła zrywająca dla nowego zestawu wynosi 800kg na jedną linę

Zastosowanie:	MK-1.5
Długość linki:	3 x 12 m
Średnica linki:	5 mm
Grubość kołnierza:	8 mm
Waga:	5.61 kg
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	3 lata

GPSR

1. Urządzenie przed użyciem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że jest ono w dobrym stanie. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawione
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak również osoby nie mające doświadczenia lub znajomości obsługi takiego urządzenia, chyba że użytkowanie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkownika przekazanymi przez taką osobę.
 3. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, gdy nie działa prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka muszą zostać wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
 4. Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.
 5. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzętu niezgodnie z zaleceniem producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
- EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.
- EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device, unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the instructions provided by such person.
- EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer, service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety reasons, we do not recommend that you repair device yourself.
- EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never by the cord.
- EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.