Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:06

Link do produktu: https://alertkam.pl/inteligentny-sciemniacz-oswietlenia-dimmerbox-v2blebox-wi-fi-230v-ac-p-6130.html




# INTELIGENTNY ŚCIEMNIACZ OŚWIETLENIA DIMMERBOX-V2/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **270,56 zł** |
| Cena netto | **219,97 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **2 dni** |
| Numer katalogowy | **DIMMERBOX-V2BLEBOX** |
| Kod EAN | **5900168580039** |
| Producent | **BleBox** |

## Opis produktu

Inteligentny ściemniacz Wi-Fi DIMMERBOX-V2/BLEBOX pozwala sterować jasnością oświetlenia żarowego, halogenowego oraz sterowanych napięciem 230V AC ściemnianych lamp LEDSterowanie możliwe jest za pomocą fizycznego przełącznika, przeglądarki internetowej, zewnętrznego sterownika BleBox µWiFi lub aplikacji mobilnej wBoxUrządzenie może również pełnić funkcję zwykłego łącznika dla oświetlenia bez możliwości regulacji mocy świecenia

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-FiSterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymiKontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Uwaga!W obwodzie sterowanym przez urządzenie może znaleźć się **tylko** jeden typ oświetleniaNie należy łączyć ze sobą np. lamp LED z halogenowymi, czy żarowymi

Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do przewodu neutralnegoUrządzenie przeznaczone jest do współpracy z łącznikami monostabilnymi (chwilowymi)

| | |
|---|---|
| Zastosowanie: | sterowanie jasnością oświetlenia |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC |
| Maksymalne łączne obciążenie: | 250 W (obciążenie rezystancyjne),<br>30 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe - np. lampa LED) |
| Całkowity maksymalny prąd: | 1.1 A |
| Liczba wejść: | 2 |
| Liczba wyjść: | 1 |
| Typ złącza: | zaciski skręcane |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | |