

Link do produktu: <https://alertkam.pl/rejestrator-ip-apti-n0901-s4-9-kanalow-p-3307.html>

REJESTRATOR IP APTI-N0901-S4 9 KANAŁÓW



Cena brutto	150,26 zł
Cena netto	122,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	APTI-N0901-S4
Kod EAN	5902887092305
Producent	APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N0901-S4 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Rejestrator cyfrowy APTI-N0901-S4 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	72 Mb/s (przychodząca)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
	Kanały odtwarzane jednocześnie :
	1 @ 8 Mpx, 30 kl/s
	1 @ 5 Mpx, 30 kl/s
	2 @ 4 Mpx, 30 kl/s
	2 @ 3 Mpx, 30 kl/s
	4 @ 1080p, 30 kl/s
	9 @ 720p, 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX

Opis konfiguracji sieciowej:

Domyślny adres IP:

Domyślny login / hasło administratora:

Dostęp z telefonu komórkowego:

archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora

Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i

192.168.1.88

admin / 12345