

Link do produktu: <https://alertkam.pl/zestaw-do-monitoringu-apti-nvr09-4ipct-4-kamery-rejestrator-p-3284.html>



ZESTAW DO MONITORINGU APTI-NVR09-4IPCT 4 KAMERY + REJESTRATOR

Cena brutto	1 747,84 zł
Cena netto	1 421,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	APTI-N0901-4P-S4-APTI-NVR09-4IPCT
Producent	DAHUA

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 4 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer kulkowych, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	4 szt. APTI-AI401VA21-28W
Rejestrator:	1 szt. APTI-N0901-4P-S4
Dysk twarde:	1 szt. HDD-ST1000VX013
Uchwyt kamery:	4 szt. BD-310
Skrętka komputerowa:	100 m PFM920I-5EUN/100M
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	APTI-N0901-4P-S4
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer

Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	72 Mb/s (przychodząca)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8 Mpx, 30 kl/s 1 @ 5 Mpx, 30 kl/s 2 @ 4 Mpx, 30 kl/s 2 @ 3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s 9 @ 720p, 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	